

PLE-WP3S2Z-EU Настенная панель

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Может использоваться для всех микширующих усилителей Plena Easyline (PLE)
- ▶ Удаленный выбор трех входов источников музыки
- ▶ Удаленный выбор зон
- ▶ Отличное дополнение регуляторов громкости Bosch
- ▶ Последовательное подключение нескольких настенных панелей

Настенная панель Plena PLE-WP3S2Z-EU используется для удаленного выбора источника музыки, а также для активации или деактивации зон аудиомикшера или микширующего усилителя Plena.

Функции

Управление удаленными зонами и источниками входных сигналов

Выбирая отдельные переключатели, можно удаленно управлять двумя зонами и тремя источниками музыки.

Индикаторы

На статус включения каждой зоны и выбранного источника музыки указывает светодиодный индикатор.

Подключения и параметры

С помощью кабеля CAT-5 и разъема RJ-45 настенная панель PLE-WP3S2Z-EU легко и быстро подключается к микшеру или микширующему усилителю серии PLE. Настройка не требуется.

Последовательное подключение / удаленные местоположения

К устройству дистанционного управления или микширующему усилителю можно последовательно подключить до четырех настенных панелей PLE-WP3S2Z-EU.

Сертификаты и согласования

Безопасность	согласно EN 60065
Электромагнитная эмиссия	согласно EN 55103-1
Электромагнитная совместимость	согласно EN 55103-2

Регион	Сертификация
Европа	CE

Замечания по установке/конфигурации

Данная настенная панель подключается к данному микшеру или микширующему усилителю с помощью кабеля CAT-5 и разъема RJ-45. Максимальная длина кабеля — 200 м. Дизайн и цвет ненавязчивы в любом интерьере. Конструкция предусматривает простоту

установки, эксплуатации и надежность в работе. Внешний вид соответствует регуляторам громкости громкоговорителей Bosch. У кнопок настенной панели такие же функции, как и у соответствующих кнопок на передней панели микшера P1ena

Состав изделия

1	PLE-WP3S2Z-EU Настенная панель
1	Краткая справочная карта

Техническое описание

Электрические характеристики

Источник питания	
Напряжение	5 В пост. тока, подается подключенным усилителем
Потребляемый ток (типичный)	<50 мА
Разъемы	
к (микшеру) усилителю	1 x RJ-45
Проходной	1 x RJ-45

Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Г)	87 x 87 x 21 мм
Масса	Около 0,35 кг
Цвет	Белый
Цветной текст на бирке	Серебристый

Условия эксплуатации

Рабочая температура	от -10 °С до +45 °С
Температура хранения	от -40 °С до +70 °С
Относительная влажность	< 95 %

Информация для заказа

PLE-WP3S2Z-EU Настенная панель

Удаленный выбор источника музыки, а также активация или деактивация зон аудиомикшера или микширующего усилителя P1ena
номер для заказа **PLE-WP3S2Z-EU**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru