

**TI-Box 4308**  
Бокс для врезного монтажа TI-4308MP



**Материал:** алюминий. **Цвет:** серый.

**Размеры:** 129 мм x 163 мм x 34,5 мм.

Предусмотрены отверстия для ввода кабеля.

## Установка:

1. Сделайте нишу в стене. Вытащите кабели питания и данных из стены и проденьте его в отверстие в монтажном коробе.
2. Вставьте короб в стену. Вставьте кабели в соответствующие разъемы в вызывной панели, протянув их через бокс.
3. Закрепите панель в боксе используя саморезы
4. Закрепите панель и бокс в монтажном коробе с помощью винтов.

